

Akku-Kettensäge

DUC353PG4

2x 18V • 20 m/s • 35 cm

Leistungsfähige Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer hohen Kettengeschwindigkeit

Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2x 18V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägechiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Tank Kettenöl	200 ml
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Schienenlänge	350 mm (14")
Kettenteilung	3/8 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliedzahl	52
Schallleistungspegel (L _{WA})	100,0 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	89,0 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	5,9 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
Produktgewicht	3,3 kg
Gewicht inkl. Akku	4,6 - 5,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	443 x 215 x 235

Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18V Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung
- Werkzeugloser Austausch von Werkzeugkette und Flansch
- Großer Öltank und einstellbare Kettenschmierung
- Kickback-Bremse und elektrische Bremse für eine hohe Arbeitsleistung und Arbeitssicherheit
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0197050012234

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191H02-6 Sägekette 90PX 35cm		419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm	
---------------------------------	---	--------------------------------------	---

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1860B (4x) Akku BL1860B		DC18RD Doppel-Schnellladegerät DC18RD	
------------------------------	---	--	---

Optionales Zubehör

191H02-6 Sägekette 90PX 35cm		419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm	
---------------------------------	---	--------------------------------------	---

Service

Bedienungsanleitung	
Explosionszeichnung	