

# Akku- Schlagbohrschrauber

## DHP486Z

18V • 130 Nm • 0-2.100 min<sup>-1</sup>

**Extra starkes bürstenloses Gerät für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen**

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm. Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 8250 / 31 500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	78 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	84 dB(A)

**EAN 0088381739566**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Ergonomisches Griffdesign
- Mit LED-Licht
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**122576-8**  
Tiefenanschlag



**122C01-7**  
Seitengriff



**251314-2 (2x)**  
Schraube M4x12

**346317-0**  
Einhängebügel



**452947-8**  
Bit-Halter



**784637-8**  
PH/LS Doppelbit



## Optionales Zubehör

**122576-8**  
Tiefenanschlag



**122C01-7**  
Seitengriff



**821550-0**  
MAKPAC Gr. 2



**837916-4**  
Tiefziehteil für MAK-PAC



**D-75415**  
Erdbohrer



**D-75421**  
Erdbohrer



**D-75437**  
Erdbohrer



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

