

# Akku- Schlagbohrschrauber

## DHP482RFX9

18V • 62 Nm • 0-1.900 min<sup>-1</sup>

Ein kraftvoller Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren mit umfangreichem Zubehör in einem Alu-Schubladenkoffer

Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Das max. Drehmoment beträgt 62 Nm und ist in 21 Stufen einstellbar. Der ideale Begleiter für Monteure und Heimwerker. Mit leuchtstarker LED-Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion.



### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min <sup>-1</sup>
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufschlagzahl	0 - 9000 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	13 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Mit abschaltbarem Schlagwerk
- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Mit Rechts-/ Linkslauf
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**EAN 0088381748469**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**197019-9**

Schubladenkoffer Alu



**199154-9**

Schnellspannbohrfutter 13mm



**450128-8**

Kontaktschutzkappe



**784636-0**

Doppelbit



**B-28606 (2x)**

Bit-Set



**D-46202**

Bohrer-Set



**D-65713**

Abbrechklingenmesser



**Q485**

Maßband



**Q488**

Handschrauber "Stubby"



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**195584-2**

Schnellladegerät DC18RC



**197599-5 (2x)**

Akku BL1830B

